

AVOCENT® SV200 系列 桌面式 KVM 切换器

连接和控制整个桌面



概述

主要功能

- 支持单通道和双通道模式的 DVI-I、HDMI 1.4和DP1.2，分辨率最高支持 UHD 4K
- 通过移动终端高清影音标准接口（四个 HDMI 接口）即可在连接的 HDMI 监视器上呈现移动终端的媒体

优势

- 通过一个键盘、显示器和鼠标即可访问两台至四台计算机
- 管理各源之间文件和文本的复制和粘贴
- 通过仿真进行鼠标和键盘切换，可确保连接源之间的零延迟切换
- 轻松切换音频并支持 USB 3.0（部分型号）外围设备，而不依赖于 KVM
- SV240 KVM 前面的三个 USB 3.0 端口可轻松连接外部 USB 设备，实现移动终端的快速数据传输和高速充电



| 规格 | SV220 | SV220D SV220H | SV240 | SV240D SV240H |
|--------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 系统接口 | | 2 | | 4 |
| 显示器接口 | | 1 | | 1 |
| 显示支持 | DVI-I | DP 1.2 HDMI 1.4 | DVI-I | DP 1.2 HDMI 1.4 |
| 最高分辨率 | U H D 4 K - 3840X2160 @ 30 Hz (通过 DVI 转 HDMI 线) D V I 双通道 - 2560X1600 @ 60 Hz (通过 DVI 线) | 支持 UHD 4K 分辨率高达3840x2160 @ 30Hz | U H D 4 K - 3840X2160 @ 30 Hz (通过 DVI 转 HDMI 线) D V I 双通道 - 2560X1600 @ 60 Hz (通过 DVI 线) | 支持 UHD 4K 分辨率高达3840x2160 @ 30Hz |
| 支持的硬件 | | | | |
| 控制台外围设备 | USB Type-A | | USB Type-A | |
| 计算机外围设备 | USB Type-B | | USB Type-B | |
| 专用外围端口 | 不适用 | | 3 x USB 超高速 | |
| 音频输入/输出 | 2 x 3.5mm 立体声母 | | 2 x 3.5mm 立体声母 | |
| 物理 | | | | |
| 机壳 | 钢与塑料前面板 | | 钢与塑料前面板 | |
| 尺寸 (宽x深x高) | 177 x 61 x 35 mm 7 x 2.4 x 1.4 英寸 | | 342x125x42mm 13.7x5x1.7 英寸 | |
| 重量 | .5 kg (1 lbs) | | 1.5 kg (3 lbs) | |
| 电源 | | | | |
| 电源要求 | 12V DC, 1.5A (最大) 电源适配器, 具有中心引脚正极性 | | 35W 最大内部电源 | |
| 交流输入电压 | 100至240V AC | | 100至240V AC | |
| 环境 | | | | |
| 工作温度 | 32°至104°F; 0°至40°C | | | |
| 存储温度 | -4°至140°F; -20°至60°C | | | |
| 湿度 | 0-80% RH, 无冷凝 | | | |
| 认证 | CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada | | | |
| 保修期 | 3年提前更换 | | | |



SV240

订购详情

| 型号 | 电缆可选长度 | 电缆说明 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| SV220/SV240 | CBL0118 - 6 ft., CBL0119 - 10 ft. | 电缆组件、1-DVI-I/1-USB/2-AUDIO |
| SV220D/SV240D | CBL0122 - 6 ft. | 1-DISPLAYPORT/1-USB/2-AUDIO |
| SV220H/SV240H | CBL0126 - 6 ft., CBL0127 - 10 ft. | 电缆组件、1-HDMI/1-USB/2-AUDIO |



维谛技术有限公司
深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B2 栋
电话: 86-755-86010808
邮编: 518055

售前电话:
400-887-6526

售后电话:
400-887-6510



Vertiv和Vertiv标识是Vertiv Co.的商品商标和服务商标。©Vertiv Co. 2018年版权所有。

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness herein, (business unit) assumes no responsibility, and disclaims all liability, for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Specifications are subject to change without notice.